



كتاب دوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٢

بشأن

مقابل القدرة الاحتياطية لمشاريع توليد الكهرباء من التوليد المشترك (Cogeneration)

رقم جلسة مجلس الإدارة	الثانية
العام المالي	٢٠٢٣/٢٠٢٢
التاريخ	٢٠٢٢/٩/٢٢
رقم القرار	(١٥)
القواعد طبقاً لقرار مجلس إدارة الجهاز	قرر المجلس الموافقة على تطبيق مقابل القدرة الاحتياطية على أساس القدرة التعاقدية للمشتراك وفقاً لمقابل القدرة المعلن بالتعريفة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- مرفق القواعد الخاصة بحساب مقابل القدرة الاحتياطية لمشاريع توليد الكهرباء من التوليد المشترك (Cogeneration).

- ينشر هذا الكتاب الدوري على الموقع الإلكتروني للجهاز ويتم تطبيقه على مشاريع التوليد المشترك المرتبطة بشبكة النقل أو التوزيع وفقاً لشروط الترخيص الصادر لكل مشروع.

الرئيس التنفيذي

٣١

دكتور مهندس/ محمد موسى عمران



القواعد الخاصة

بحساب مقابل القدرة الاحتياطية لمشاريع توليد الكهرباء من التوليد المشترك (Cogeneration)

- ١- يلتزم المشترك الذي يقوم بإنشاء مشاريع توليد الكهرباء من التوليد المشترك وربطها بالشبكة الكهربائية لشركة النقل أو التوزيع بدفع مقابل القدرة الاحتياطية على أساس القدرة التعاقدية للعميل شهرياً للشركة المتعاقد معها سواء النقل أو التوزيع.
- ٢- تلتزم شركة النقل أو شركات التوزيع بتحصيل مقابل الطاقة فقط دون مقابل القدرة وفقاً للجهد المتعاقد عليه (وفقاً لقرار تعريفه بيع الكهرباء الصادر من وزير الكهرباء والطاقة المتجدد) ضمن الفاتورة الشهرية للمشترك والتي سبق أن دفعها طبقاً للبند (١).
- ٣- في حال تجاوز المشترك القدرة التعاقدية يتم تطبيق بنود العقد القائم بين المشترك وشركة النقل أو شركة التوزيع فيما يخص زيادة أحمال المشترك عن حمل التعاقد المنصوص عليه.

مثال توضيحي لحساب استهلاك مشترك (إنشاء محطة إنتاج بنظام التوليد المشترك) لشهر ما:

المتوسط	جهد المشترك
١٠٠٠٠ كيلووات	القدرة التعاقدية
٤٠٠٠ كيلووات	القدرة الفعلية (القراءة الفعلية للعداد)
٧٠٠٠٠ كيلووات ساعة	اجمالي الاستهلاك (القراءة الفعلية للعداد)

ما يتم تحصيله من المشترك شهرياً:

أولاً: مقابل القدرة الاحتياطية (جنيه) =

القدرة التعاقدية (١٠٠٠٠) كيلووات × مقابل القدرة المعلن بقرار تعريفه بيع الطاقة الكهربائية وفقاً للجهد التغذية (جنيه/ كيلووات - شهر)

ثانياً: مقابل الطاقة (جنيه) =

الاستهلاك الفعلي (٧٠٠٠٠) ك.و.س × مقابل الطاقة المعلن بقرار تعريفه بيع الطاقة الكهربائية وفقاً

لجهد التغذية (قرش/ كيلووات ساعة) $\div ١٠٠$

اجمالي ما يتم تحصيله من المشترك شهرياً (جنيه) = (أولاً) + (ثانياً).

